

# BR-530 Series



Photo: BR-530UK

- ◆ 新光学ユニットと、16ビットCPU採用により読取精度大幅アップ。
- ◆ PCの電源を入れたまま抜き差しできるHotPlug対応。(BR-530UK)
- ◆ スリムなボディで軽量(65g)、快適走査性。
- ◆ Windows 95/98/Me/NT/2000/XPに対応。(BR-530UKはWin98以上に対応)
- ◆ NEC PocketGearに対応！(BR-530UK-2)
- ◆ NTTドコモ sigmarion に対応！(BR-530UK)

## 製品ラインナップ

モデル	仕様	標準価格
BR-530UK	USBインターフェース	¥39,000
BR-530UK-2	USBインターフェース,PockeGear専用	¥39,000
BR-530AV	キーボードインターフェース,DOS/V機能	¥39,000
BR-530PC	キーボードインターフェース,PC-9821機能	¥39,000
BR-530RS-B1	RS-232Cインターフェース,電源ユニット付き(Dsub9)	¥45,000
MS-50	BR専用ペンスタンド	¥1,500

\*BR-530RS-B1にはデバイスソフトが付属しています


## オプション



専用ペンスタンドMS-50


## 接続方法

BR-530AV/PCをデスクトップPCへ接続




PCとKBの間に付属のコネクタボックスで接続

BR-530UKをデスクトップ/ノートPCへ接続




そのままUSBのソケットへ接続

BR-530AV/PCをノートPCへ接続



そのまま外部キーボードのソケットへ接続

BR-530RS-B1をデスクトップ/ノートPCへ接続



コネクタへ接続

電源ユニットBB-60(付属)をPCのシリアルポートに接続  
PCに付属のデバイスソフトをインストール

## 仕様

項目	仕様
デコーダ	内蔵
分解能	0.14mm
走査速度	8 ~ 100cm / 秒
操作角度	90° ~ 45°
読取深度	0 ~ 1.8mm
PCS値	0.6以上(白の反射率85%以上)
読取コード	JAN, EAN, UPC, ITF(Interleaved 2of 5), NW-7, CODE39, CODE93, CODE128(EAN128)*1
読取桁数	JAN, EAN = 8, 13桁 UPC = 7, 13桁 ITF(Interleaved 2of5) = 4 ~ 48 NW-7, CODE39 = 1 ~ 48 (スタート・ストップコード含まず), CODE93, CODE 128 = 1 ~ 48
読取確認	正読表示LED(緑), 正読ブザー音
機能設定	バーコードメニューシート方式
インターフェース	USB, キーボード, RS-232C *2
ケーブル	ストレート 3.8 x 1.0m(AV/PC/RS)/1.5m(UK)/0.8m(UK-2)
電源	DC+5V
外形寸法	L x W x D: 180 x 20 x 16mm(最大部分, ケーブルブッシュ含む)
重量	65g以下(ケーブル含む)
使用温度(湿度)	0 ~ +45 (20 ~ 80%RH非結露)
保存温度(湿度)	-20 ~ +70 (10 ~ 90%RH非結露)

(\*1)EAN128はBR-530UK/UK-2のみ対応

(\*2)OEM専用でTTL出力もご用意しています。くわしくは弊社営業部までお問合せください。

## 無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。詳細は弊社WEBサイトをご覧になるか、下記までお問合せください。

株式会社アイテックス  
〒111-0041  
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNビル6F  
TEL:03-5246-9420  
FAX:03-5246-9421  
E-mail sales@j-itecs.co.jp  
URL <http://www.j-itecs.co.jp/>